



**Technische Daten LED-Spot G53 AR111
13.3W 1100lm 40D - 927 | Höchste
Farbwiedergabe - Dimmbar - Ersatz
für 100W**

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| EAN | 8719157920254 |
| Marke | Noxion |
| Herstellernname | Noxion LEDspot AR111 G53 12V 13.3-100W 927 40D 1100lm DIM |
| Menge in der Originalverpackung | 36 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 45000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Produktyp | G53 LED |
| Ersetzt (Watt) | 100 |
| Lampen Spannung (V) | 12 |
| Watt | 13.3 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Sockel | G53 |
| Farocode | 927 Extra Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1100 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83 |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|---------------|--------|
| Product Serie | Lucent |
|---------------|--------|

Masse

| | |
|------------------|-------|
| Höhe (mm) | 55 |
| Durchmesser (mm) | 110.7 |
| Lampenform | Spot |
| Formbezeichnung | AR111 |

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

